

Termék adatlap

2X-F2-FB2-S-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, kisméretű házban – 2 hurok

Tulajdonságok

- 2 hurok, hurkonként 128 címzett eszköz, 512 zóna
- Hurkonként két felügyelt sziréna kimenet
- A ház mérete miatt nem bővíthető 4 hurkosra
- 24 zónás visszajelző tábla opcióként
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Feszültség	230/110 VAC
Áramfelvétel, 230 / 110 VAC oldali	nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A
Áramfelvétel, 24 VDC oldali	250 mA
Akkumulátor kapacitás	Max. 2 x 18 Ah (BS131N)

Kimenetek / bemenetek

Programozható felügyelt kimenet	4 db, egyenként 750 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba kimenet, felügyelt	2 db, egyenként 350 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba kimenet, nem felügyelt	2 db, 2A / 30 VDC
24 VDC tápkimenet	1 db, törölhető, 500 mA@24VDC
Bemenetek	2 db, programozható

Hurok

Hurokellenállás	max. 52 ohm
Hurokhossz	max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)
Hurok kábel	Ajánlott 2 eres, 1,5 mm ² keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető)

Környezeti jellemzők

Tárolási / működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig / -5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)

Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Mé x Ma)	410 x 162 x 298 mm
Súly	5,2 kg (akkumulátorok nélkül)
Szín	RAL7035
Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul)	9 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap
IP védettség	IP30: csak beltérre