

Termék adatlap

ATS1235

Rádiófrekvenciás zónabővítő ATS központokhoz

Tulajdonságok

- RF eszközök jelének érzékelésére
- Szabotázsvédett műanyagházban
- Címzése DIP kapcsolókkal
- ATS buszra illeszthető
- ATS Advisor Master és ATS Advisor Advanced központokkal is kompatibilis



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Tápfeszültség	9.5 – 14.4 VDC ± 2 %
Áramfelvétel	70 mA ± 10 %

Működési jellemzők

Működési frekvencia	868 MHz-GEN2
RF zónaszám	16 (ATS Advisor Advanced) / 32 (ATS Advisor Master)
Fobok száma	Max. 16
Adatbusz maximális hossza	1500 m
Címzés módja	DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Érzékelő méretei	165 x 115 x 40 mm
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95%

ATS1235-tel kompatibilis RF termékek

RF rezgés- és nyitásérzékelő	TX-5011-03-1, TX-5011-03-3
RF nyitásérzékelő	TX-1011-03-1, TX-1011-03-3, TX-1211-03-1, TX-1211-03-3
RF mozgásérzékelő	TX-2211-03-1, TX-2212-03-1, TX-2411-03-1, TX-2810-03-4
RF pánikjelző	TX-3011-03-1, TX-3011-03-2
RF füstérzékelő	TX-6212-03-1
RF távadó	TX-4131-03-2
RF ismétlő	TX-9001-03-1
Műanyag doboz ATS1235-höz	TX-9000-03-1