

Termék adatlap

TX-9001-03-1

Rádiófrekvenciás ismétlő

Tulajdonságok

- Hatótávolságon kívüli RF eszközök jelének ismétlésére
- Akár 16 db is egymás után „fűzhető”
- Címzése DIP kapcsolókkal
- Műanyagházban



Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|---------------|------------------|
| Tápfeszültség | 12 VDC \pm 5 % |
| Áramfelvétel | 52 mA \pm 10 % |

Működési jellemzők

| | |
|---------------------|------------------|
| Működési frekvencia | 868 MHz-GEN2 |
| Címzés módja | DIP kapcsolókkal |

Fizikai adatok

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Érzékelő méretei | 165 x 117 x 42 mm |
| Szín | Fehér |
| Működési hőmérséklet | 0°C-tól +40°C-ig |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | max. 80% |

TX-9001-03-1-gyel kompatibilis termékek

| | |
|--------------------------------|--|
| RF rezgés- és nyitásérzékelő | TX-5011-03-1, TX-5011-03-3 |
| RF nyitásérzékelő | TX-1011-03-1, TX-1011-03-3, TX-1211-03-1, TX-1211-03-3 |
| RF mozgásérzékelő | TX-2211-03-1, TX-2212-03-1, TX-2411-03-1, TX-2810-03-4 |
| RF pánikjelző | TX-3011-03-1, TX-3011-03-2 |
| RF zónabővítő | ATS1235 |
| Műanyag doboz TX-9001-03-1-hez | TX-9000-03-1 |