

Termék adatlap

TX-9001-03-1-E

Rádiófrekvenciás ismétlő, segéd táppal

Tulajdonságok

- Hatótávolságon kívüli RF eszközök jelének ismétlésére
- Duál antenna a jobb adatvételezhez
- Csak a feltanított érzékelőket ismétli
- Szabotázs védett
- Címzése DIP kapcsolókkal
- Műanyag házban
- Diagnosztika szoftver
- Segéd tápról való működés



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Szükséges tápfeszültség	230VAC \pm 10 %
Szükséges akkumulátor	1.2 Ah 12V
Működési tápfeszültség	12 VDC \pm 5 %
Áramfelvétel	60 mA \pm 10 %

Működési jellemzők

Működési frekvencia	868 MHz-GEN2
Címzés módja	DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Ismétlő méretei	225 x 256 x 113 mm
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet	0°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 80%

TX-9001-03-1-E kompatibilis termékek

Ismétlő, segéd táp nélkül	TX-9001-03-1
RF rezgés- és nyitásérzékelő	TX-5011-03-1, TX-5011-03-3
RF nyitásérzékelő	TX-1011-03-1, TX-1011-03-3
RF mozgásérzékelő	TX-2213-03-1, TX-2214-03-1, TX-2311-03-1, TX-2413-03-1, TX-2414-03-1, TX-2511-03-1
RF kültéri érzékelő	TX-2810-03-4
RF füstérzékelő	TX-6010-03-1, TX-6212-03-1
RF pánikjelző	TX-3011-03-1, TX-3011-03-2
RF távadó	TX-4131-03-2
RF CO érzékelő	TX-6310-03-1
RF zónabővítő	ATS1235