



**Kilsen**  
by UTC Fire & Security

## Termék adatlap

### KFP-A-LB

Címezhető tűzjelző központ kiegészítő –  
2 hurkos bővítő kártya

#### Leírás

A kihúzható sorkapcsos hurokkártya 2 további hurokkal bővíti a 2 hurkos tűzjelző központot, ami megkétszerezi a támogatott eszközök számát és 128 programozható zónát kínál. A 2 extra hurokkal további 4 felügyelt sziréna/tűzoltósági átjelzés kimenetet is nyerünk, melyek szabadon programozhatóak.

#### Alkalmazás

A hurokkártya segítségével további központok hálózatba kötése helyett egy már meglévő központot bővíthetünk. Ez rugalmasabbá teszi a központot és könnyen bővíthetővé.

Csak a kéthurkos központok bővíthetők hurokkártyával.

#### Felszerelés

A hurokkártya közvetlenül csatlakoztatható a központi főpanelre, nem szükséges semmilyen kiegészítő kábelezés.



#### Tulajdonságok

- 2 hurok és 128 programozható zóna
- 4 programozható felügyelt kimenet
- Kihúzható sorkapcsok
- Közvetlenül a központi főpanelre csatlakoztatható

#### Műszaki adatok

Kimenetek	
Programozható felügyelt	4, 700mA / 19,5-28VDC (24VDC nominál)
Kábel típus	Ajánlott érpáranként csavart, 1,5mm <sup>2</sup>
Lezáró ellenállás	15 kohm
Hurkok	
Kimenetek	2, 250 mA / 29VDC (29VDC-től 36 VDC-ig)
Kábel hossz	56ohm/1microF max. 4 km
Kábel típus	Ajánlott érpáranként csavart, 1,5mm <sup>2</sup>
Környezeti tulajdonságok	
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-8°C-tól +42°C-ig
Relatív páratartalom	Max. 95% (nem lecsapodó)
Fizikai tulajdonságok	
Súly	0,12 kg

#### Típuszámok

Kód	Megnevezés
KFP-A-LB	Címezhető tűzjelző központ kiegészítő – 2 hurkos bővítő kártya

