

## Termék adatlap

# EN54-3A17

EN54 minősített, 24VDC/3A tápegység tűzjelző rendszerekhez piros színű házban

## Tulajdonságok

- LED-es, hétszegmenses kijelző
- Folyamatos terheléskor  $I_{max}=2A$ , átmeneti terheléskor  $I_{max}=3A$
- Két egymástól független kimenet, AUX1 és AUX2
- Szeparált és összesített hiba kimenetek
- Komplet telepítói csomag, tömszelencékkel, akasztófüllel, stb.
- Kulccsal zárható, piros színű, fém ház
- 2 db 18Ah-s akkumulátor töltése
- EN54-4 és EN12101-10 minősített



## Műszaki jellemzők

Tápellátás	230VAC, 50Hz
Teljesítmény	83 W
Elektronika áramfelvétele	$I = 78mA$ (önálló működés esetén)
Kimeneti áramerősség	

Folyamatos terheléskor	$I_{max} = 2 A$
Átmeneti terheléskor	$I_{max} = 3 A$

### Felügyelt hibák

Túlfeszültség védelem (OVP)	Igen
Rövidzár elleni védelem (SCP)	Igen
Túltöltés elleni védelem (OLP)	Igen
Mélykisülés elleni védelem (UVP)	Igen

### A kijelzőről leolvasható adatok

Kimeneti áramerősség
Kimeneti feszültség (AUX1, AUX2)
Akkumulátor kör ellenállása
Bemeneti feszültség
Hiba kódok és hiba eseménynapló

### Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Ma x Mé)	420 x 420 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +75°C-ig
A ház anyaga	1,2mm vastag acéllemez, piros színű (RAL3001)
Súly (nettó/bruttó)	9 / 10.3 kg
Ajánlott akkumulátorok	2 x 18Ah/12VDC (BS131N)