

Termék adatlap

TX-6212-03-2

Rádiófrekvenciás pánikjelző, fekete

Tulajdonságok

- 868 MHz-GEN2
- 150m elméleti hatótávolság nyílt terepen
- Az elem élettartama kb. 3 év
- 1 db elem mellékelve



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Elem tulajdonságai	3.0 V, lítium
Javasolt elem típusok	CR2032
Elem becsült élettartama	Kb. 3 év
Elem mellékelve	1 db
Normál áramfelvétel	3 μ A

Működési jellemzők

Működési frekvencia	868 MHz-GEN2
Elméleti hatótávolság (nyílt terepen)	150 m

Fizikai adatok

Érzékelő méretei	64 x 46 x 13 mm
Szín	Fekete
Működési hőmérséklet	-12°C-tól +49°C-ig

Főbb kapcsolódó termékek

RF pánikjelző (fehér színű)	TX-3011-03-1
RF ismétlő	TX-9001-03-1
RF zónabővítő	ATS1235